1x5191-B6+13x5191-B16+1x5193-B20+F125A(L, N)+1xF125A(L1-3,N)

62SP1	L1	ΔI>Δ	F,25A (L,N)	B16	10			1000			YDY 3x2,5 RVKL21	115, 125, 131, 125	
62SP2	L2	ΔI>Δ	F,25A (L,N)	B16	5			500			YDY 3x2,5 RVKL21	130	
62SP3	L3	ΔI>Δ	F,25A (L,N)	B16	3			300			YDY 3x1,5	115a	PS
62SP4	L1	ΔI>Δ	F,25A (L,N)	B16	8			800			YDY 3x2,5 RVKL21	135	
62SP5	L2	ΔI>Δ	F,25A (L,N)	B16	6			600			YDY 3x2,5 RVKL21	139	
62SP6	L3	ΔI>Δ	F,25A (L,N)	B16	7			700			YDY 3x2,5 RVKL21	139	
62SP7	L1	ΔI>Δ	F,25A (L,N)	B16	5			500			YDY 3x2,5 RVKL21	138	
62SP8	L2	ΔI>Δ	F,25A (L,N)	B16	5			500			YDY 3x2,5 RVKL21	131, 138a, 135, 137	
62SP9	L3	ΔI>Δ	F,25A (L,N)	B16	2			2000			YDY 3x2,5 RVKL21	132, 136	
62SP10	L1-3	ΔI>Δ	F,25A (L,N)	B20		1			9500		YDY 5x4 RVKL37	133 (T11)	Dezynfekc.
62SP11	L1	ΔI>Δ	F,25A (L,N)	B16	6			600			YDY 3x2,5 RVKL21	123, 125, 128	
62SP12	L2	ΔI>Δ	F,25A (L,N)	B16	6			600			YDY 3x2,5 RVKL21	126, 129	
62SP13	L3	ΔI>Δ	F,25A (L,N)	B16	1			100			YDY 3x2,5 RVKL21	129	
62SP14	L1	ΔI>Δ	F,25A (L,N)	B16	1			1500			YDY 3x2,5 RVKL21	Gabinet USG	Klimatyz.
62SP15	L2			B16									
Razem P1									9500				
Wsp. kz						0,4			1				
Razem Po									9500				
Ogó³em							12740						

N — 3xL191-2

PE — 4xDENN guard "T" FR103-100

neon
www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl

Częstochowa, ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel/fax + 48 34 324 51 61

Inwestor:	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z siedzibą 27 - 200 Starachowice, ul. Radomska 70
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY
Branża:	Instalacyjna elektryczna
Temat:	Dostosowanie pomieszczeń pracowni diagnostyki obrazowej na potrzeby utworzenia trzeciej pracowni USG, na I piętrze w części zachodniej budynku B Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, przy ul. Radomskiej 70, 27 - 200 Starachowice, działka nr 9/68, obręb 0002, Starachowice.

Projektował	mgr inż Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94	specjalność elektryczna b.o.	VI. 2018	
Sprawdził	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK.0605/POOE/04	specjalność elektryczna b.o.	VI. 2018	

Schemat tablicy zabezpieczeń TSP-62
Uzupełnienie

Skala: %

Nr rysunku: E3